

SS-1104F / SS-1108F

4/8 區自動報警求救機



- 所有更改設定內容，均需鍵密碼確認，主密碼可自行設定，最高可 12 碼
- 二組 3 支求救電話，可合併為一組 6 支電話號碼，每組可輸入 24 碼，可撥國內外電話，行動電話及 BB CALL
- 可透電話，遠端遙控主機完成(1)防盜設定(2)解除(3)主機現況查詢
- 二組錄音功能，可分別錄 20 秒
- 1-4 區觸發警報，可選擇使用 1-3 支電話(第一組放音)或 4-6 支電話(第二組放音)，且可合併撥號功能
- 忙線/無人接線，撥號未成功/鈴聲響 6 聲自動跳撥及自動重播 8 次功能
- 設定/解除功能，設定依長聲，解除三短聲，設定前迴路未正常，嗶二短期聲，功能及操作錯誤嗶二短聲，設定中停電再復電，5 秒自動設定
- 4(8)區防盜迴路(採終端電阻迴路)，瓦斯，緊急 24 小時偵測(NC 迴路)、可區域設定解除(面板開關)
- 4(8)區防盜迴路，瓦斯、緊急、設定、電話、兩區錄音、電源皆有顯示狀況
- 1 組 KEY 外控鎖，可選擇 ON/OFF 形式及 PUSH 形式
- 1 組外接 LED 設定指示燈
- 一區來客報知功能
- 具有門鈴功能
- 所有設定，皆有斷電記憶功能
- 可設定放音/靜音模式
- 1 組綜合警報輸出乾接點輸出(J6 可選擇 NC/NO 乾接點輸出)
- 警報延遲工作時間(1-255 秒)
- 防盜設定/一區觸發延遲警報時間(0-255 秒)
- 預留蓄電池功能(含充電電路)
- 外型尺寸：300(H)×210(W)×65 mm(D)
- 工作電壓：AC110V
- 1 組 DC12V 1A 輸出。(含 AL 警報喇叭輸出)